

SPENDER®

The Perfect Two Way Radios



องค์กรแห่งแรกของไทย



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

ที่รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001:2008

- ⊗ 199 CHANNEL FREE MEMORIES
- ⊗ MICROPHONE FUNCTION CONTROLABLE
- ⊗ HIGH / MID / LOW POWER
- ⊗ 51 GROUPS OF CTCSS
- ⊗ DTMF FUNCTION
- ⊗ 1024 CODES OF DCS
- ⊗ 2-TONES / 5-TONES
- ⊗ DUPLEX FUNCTION
- ⊗ FM RADIO MODE
- ⊗ SCRAMBLER
- ⊗ PTT ID
- ⊗ ETC.

TM-481DTV

144MHz



ไอพริ้วไอพริ้วกับเสียงไอพริ้ว FM 87.5-108.0 MHz

TM-581DTV

245MHz



- ⊗ 80 CHANNELS
- ⊗ 119 FREE MEMORIES
- ⊗ MICROPHONE FUNCTION CONTROLABLE
- ⊗ HIGH / MID / LOW POWER
- ⊗ 51 GROUPS OF CTCSS
- ⊗ DTMF FUNCTION
- ⊗ 1024 CODES OF DCS
- ⊗ 2-TONES / 5-TONES
- ⊗ DUPLEX FUNCTION
- ⊗ FM RADIO MODE
- ⊗ SCRAMBLER
- ⊗ PTT ID
- ⊗ ETC.

MOBILE TRANSCIVER

SPENDER®

THE PERFECT TWO WAY RADIOS



อนุสิทธิบัตร

เลขที่อนุสิทธิบัตร 4326

ภาครับสัญญาณวิทยุระบบเอเอ็มและหรือระบบเอฟเอ็ม
ในเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ

Specification

TM - 48 1DTV

TM - 58 1DTV

GENERAL

Frequency cover range	144.0000 - 146.0000MHz.	245.0000 - 245.9875MHz.
Mode type	FM(F3E)	FM(F3E)
Channel Spacing	25KHz	12.5KHz
Antenna Impedance	50Ω	50Ω
Microphone Impedance	2kΩ	2kΩ
Regulate Voltage requirement	DC 13.8V. ±10%	DC 13.8V. ±10%
Current Consumption	Receiver Less than 600mA. Transmitting Less than 5 A.	Receiver Less than 600mA. Transmitting Less than 5 A.
Working temperature	-10°C to + 60°C (+14°F~+ 140°F)	-10°C to + 60°C (+14°F~+ 140°F)
Dimensions	140 x 40 x 145 mm.(h x w x d)	140 x 40 x 145 mm.(h x w x d)
Weight	about 1.2Kg.	about 1.2Kg.

TRANSMITTER

Power output	Hi: ≤10W. Mid : ≤5W. Lo: ≤1W.	Hi: ≤10W. Mid : ≤5W. Lo: ≤1W.
Adjacent channel power	70dB.	60dB.
Spurious radiation	60dB.	60 dB.
Max.frequency diviation	±4.5KHz.	±2.5KHz.
Tx distortion	Less than 5%	Less than 5% (Narrow Band)

RECEIVER

Sensitivity	-120dBm / 12 dB SINAD	-120dB m / 12 dB SINAD
Squelch sensitivity	-122dBm	-122dBm
Frequency Stability	±2.5ppm	±2.5ppm
Selectivity	70dB.	≥60dB. / 12.5KHz.
Intermodulation	70dB.	>65dB.
Spurious response rejection	70dB.	-63dBm.
Audio power output	>2.0W. (8Ω.<8% distortion)	>2.0W. (8Ω.<8% distortion)
FM Radio Mode	87.5 ~ 108MHz.	87.5 ~ 108MHz.
TV Receiver Mode	Support	Support

Helpline on : 0-2392-1500 (AUTO)

If you still have any problems, please contact our Customer Cares.

: Monday - Friday 8.30 am. - 7.30 pm.
: Saturday 8.30 am. - 5.30 pm.
: Sunday and Public Holiday : Closed

www.tccom.co.th

Distributed By
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์



รับปรึกษาคุณภาพ
อะไหล่และบริการ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันและหรือข้อมูลรวมทั้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Dealer's Stamp

