

ประหยัดงบประมาณ

เครื่องราชการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน

SPENDER[®]
THE PERFECT TWO WAY RADIOS

SCRAMBLER FUNCTION

COMMERCIAL RADIO FM TRANSCEIVER
16 CHANNELS, 1100 mAh Li-ION BATTERY
50 GROUPS OF CTCSS.
207 CODES OF DCS.
HIGH/LOW POWER SWITCHABLE
AUTO POWER OFF
PC PROGRAMMABLE FREQUENCY
SCRAMBLER FUNCTION
ROGER BEEP SOUND (ROG)
EMERGENCY CALL
VOX SENSITIVITY (VOX)
CALLING MELODY
DUPLEX FUNCTION
TIME-OUT-TIMER
LOW BATTERY ALERT
ETC.



DHS 3600

FREQ.136-173.9950MHz

5
watts

ป้องกันการดักฟัง 100%

DIGITAL CODES BATTERY LI-ION



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ



Specification

DHS 3600



General

Frequency cover Range	136.0000 - 173.9950 MHz
Chanel number	16 CH. 50 CTCSS / 207 DCS
Channel Spacing	25 KHz.
Frequency general	Synthesizer (PLL)
Mode Type	FM (F3E)
Frequency Stability	+/-5 ppm (-20° C to + 60° C)
Operating temperature range	-20° C to +60° C
Power supply requirement	7.4V DC.
Current stand-by	40 mA.
Current transmitting	1100 mA.
Antenna impedance	50 Ohm.
Dimensions	56 x 101 x 31 mm. (w x h x d)
Weight with battery	245 g.



Transmitter

Transmitting current drain	Hi <1.5A
Power output	Hi : 5 W. Lo : 1 W.
Transmitting Frequency error	+/-500Hz
Spurious radiation	70 dB.
Adjacent channel power	<-73 dBm.
Max.frequency deviation	+/-3KHz.
Tx distortion	<5 %
Harmonious wave	<70 %
Tx frequency response	+1dB to-3dB of+6dB. Octave with 300~3000 Hz. For 1000Hz. reference PRE/EMP.



Receiver

Sensitivity	<0.2 μV at 12 dB. / SINAD
Squelch sensitivity	0.158 μV.
Selectivity	< 70 dBm.
Intermodulation Modulation	70 dB
Squrious response rejection	73 dB.
Adjacent channel selectivity	70 dB.
Frequency Stability	+/-5 ppm
Audio output	>400 mW.
Rx distortion	< 5% at 8 Ohm Speaker
Rx frequency response	+1dB to-3dB of+6dB. Octave with 300~3000 Hz. For 1000Hz reference DE/EMP.



Distribution By
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

Helpline on : 0-2392-1500

If you still have any problems, please contact our Customer Cares.

: Monday- Saturday 8.30 am.-5.30 pm.

: Sunday and Public Holidays : Closed

www.tccom.co.th



Dealer's Stamp

SPENDER

